

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | Multiprise EU connectée WiFi avec 3 prises et ports USB



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Ports USB disponibles pour l'alimentation

Avantages du produit

- Multiprise connectée : pour connecter en toute simplicité des appareils électriques conventionnels via les prises ou les ports USB
- Niveau de sécurité élevé : protection contre les surcharges et contre les surtensions
- Compteur d'énergie : mesure la consommation d'énergie des appareils branchés sur la prise et suit la consommation d'énergie
- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
- Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa
- Multiprise connectée incluant 3 prises standards et 4 ports USB (2 type A et 2 type C)
- Les prises de courant peuvent être contrôlées individuellement et les ports USB sont contrôlés en un seul groupe
- Courants de charge par USB jusqu'à 5 V/3 A (15 W) répartis sur les 4 ports USB
- Compteur d'énergie
- Planification



– Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Intensité nominale	16 A
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	570,00 g
Longueur	350 mm
Largeur	65 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	65 mm
Hauteur	40 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	40 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+35 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant
----------------------	---------------------------------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	I
Type de protection	IP20



ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

Conseils de sécurité

- Débrancher les appareils qui génèrent de la chaleur sur secteur, comme la multiprise SMART+, après utilisation pour éviter qu'il s'allument accidentellement.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Ne pas utiliser la multiprise SMART+ avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Guide d'installation détaillée	SMART+ INSTALLATION GUIDE
 Déclarations de conformité	SMART WIFI MULTI POWER SOCKET EU

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075594784	Etui carton fermé 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	669.00 g	3.09 dm ³
4058075594791	Carton de regroupement 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	2960.00 g	14.41 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.