



Samenstelling	Basiselement
Uitvoering	Tastklemschakelaar 1-polig
Bedieningswijze	Draaiknop
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Kleur	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Halogeenvrij	Ja
Nom. spanning	250Volt

Jaloeziedraaischakelaar 10 A 250 V~

Met schroefcontacten voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>, compleet met indicatieschijf, met bijgeleverd vergrendelingsplaatje ook als impulsdrukker te gebruiken

Jaloeziedraaischakelaar/-impulsgever 1polig

Let op: Door het gebruiken van meegeleverd vergrendelingsplaatje is deze schakelaar ook als impulsdrukker te gebruiken. Ook als polariteit omkeerschakelaar te gebruiken.

Material No.	Article No.	EAN-code
00933591	H 604 T O.A.	4010105933598

---

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA