

**RFSIR102****DRAADLOZE BINNENSIRENE**

De RFSIR102 is een professionele draadloze binnensirene met een krachtige piëzo-elektrische transducer die een hoog geluidsdrukniveau genereert. Hij onderscheidt zich vanwege zijn geraffineerde ontwerp, eenvoudige montage op elk soort oppervlak en de mogelijkheid om tonen en/of knipperende leds bij in- en uitschakeling te configureren. Elke instelling kan op afstand worden gewijzigd, zonder de sirene te hoeven openen, maar voor de hoofdinstellingen worden er ook enkele jumpers meegeleverd waarmee een installatie op maat mogelijk is, zonder het gebruik van de software. Inclusief batterij.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by red dot



RFSIR102

DRAADLOZE BINNENSIRENE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Draadloze frequentieband (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Geluidsdruk	102db@1m
Frequentie alarmtoon (Hz)	2700 ÷ 3300
Maximum duur alarmtoon (minuten)	30
Lichtsignalering	Led
EN certificeringen	EMC immunity EN 50130-4
type alarmcentrale	VEDO / SECURHUB
Radio exp. for Vedo panel	RF10VEDO/ RF32VEDO

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP30
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Diepte (mm)	58
Gewicht zonder accu (g)	288
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Diameter (mm)	112

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomverbruik in stand-by (µA)	4
Lage spanningsdrempel (V)	6

BATTERIJ

Type batterij	4 x CR17450 (aangepaste batterij)
Comelit batterij code	BTESIR
Inclusief batterij	Ja