



**48FPT000**

## NEVENINDICATOR



De nevenindicator herhaalt de status van de melders. Compatibel met de detectoren en sokkels die geschikt zijn voor deze functie. Stroomverbruik indien actief: 30 mA. Bruikbare kabeldoorsneden: 0,4 - 2,5 mm<sup>2</sup>. Temperatuurbereik -10°C / +60 C. Relatieve luchtvochtigheid: 93 (± 3)% @ 40 °C. Afmetingen: 85x85x20 mm. Gewicht: 42 g.

**48FPT000****NEVENINDICATOR****HARDWARE-SPECIFICATIES**

Breedte (mm)	85
Hoogte (mm)	85
Diepte (mm)	20
IP-Codering	IP40
Gewicht van het product (g)	42
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.5 ÷ 2.5

**ALGEMENE GEGEVENS**

Type behuizing	ABS
----------------	-----